

功率放大器 A5004



A 系列功率放大器将横向场效应管与 Chevin 电源安装在铝铁合金机架内，这一箱体保证了 Chevin 传统的优质声音。

- 高效电源模式
- 轻型及紧凑型机身设计
- 优秀的音质
- 各通道有独立保护系统
- 通电时有交流电防涌全保护及自动静音

技术参数

额定输出功率 – RMS	4 Ω (每通道)	2500W
	8 Ω (每通道)	1250W
通道数		2
功率带通 +0db,-3db		2Hz—80KHz
转换速率		75 V/ μ S
增益		x 100
总谐波失真	典型 @1db	0.04%
	20kHz @1db	0.07%
信噪比	典型完整输出，不加权	-125dB
	最坏 10Hz—30KHz	-95dB
串扰典型		-115dB
阻尼		400
输入阻抗电子平衡		10 k Ω
CMRR (典型)		-70dB
输入灵敏度	全部输出至 4 Ω	1 v RMS
保护	限幅，负载低于 2.4 Ω	柔软，动态线性
	短路输出，DC 或 RF 输出	即时
功耗	1/3 电源典型程序	2.5kVA
50/60Hz AC 电压 (内部可选)		220—240V 或 100—120V
尺寸	HxWxD /机架	88x483x381 / 2U
净重		14kg

